

La gamme de convertisseurs PSW transforme votre batterie 12V en alimentation 230V pour tout appareil jusqu'à 1500W. Leur prise USB (5V) permet également de raccorder des appareils tels lecteurs MP3, appareils photos numériques...

Le courant transformé de type Pure Sine Wave permet aux PSW de s'adapter à tous les besoins électriques de vos appareils pour des performances optimales.

Pure Sine Wave



- ✓ Le courant reproduit par le convertisseur est **identique** à celui d'un réseau public.
- ✓ Aucune incidence lors de pic de tension, le convertisseur **régule automatiquement** la puissance nécessaire.
- ✓ **Idéal pour les équipements sensibles aux variations de courant ou de forte puissance.**

Simplicité et efficacité

- ✓ **Compact** et équipé d'un système de fixation, ces produits sont conçus pour être facilement transportables ou installés de façon permanente dans un véhicule.
- ✓ **2 connectiques** pour tous les appareils électriques :
 - 1 ou 2 prises secteur (230V)
 - 1 prise USB (5V)

En toute sécurité

- ✓ Protection thermique, ventilé.
- ✓ Protection contre les surcharges et court-circuit.
- ✓ Protection de sous-tension et surtension.

PSW 600W-12



PSW 1000W-12



PSW 1500W-12



Livré avec :



PSW 600W-12							600 W					
PSW 1000W-12							1000 W					
PSW 1500W-12							1500 W					

ex. 12V • 100Ah	48h	16h	10h	8h	5h30	4h	2h45	2h45	1h20	0h30	0h20
-----------------	-----	-----	-----	----	------	----	------	------	------	------	------

	Power (W)	Peak Power (W)	Pure Sin Wave	Optimum Efficiency	Input DC	Output AC	Output USB DC	Universal		cm	kg
PSW 600W-12	600	1200	✓	85%	12V	230V	5V - 500mA	✓	✓	23x31x15	2.2
PSW 1000W-12	1000	2000	✓	85%	12V	230V	5V - 500mA	✓	✓	23x39x15	3.4
PSW 1500W-12	1500	3000	✓	85%	12V	230V	5V - 500mA	✓	✓	23x39x15	3.6