

## Montage en applique en face d'une barre anti-panique standard

## SPECIFICATIONS



- > Boîtier faible profondeur 28mm
- > Résistance à l'effraction 1000Kg
- > Boîtier symétrique

## VARIANTES



- > Option 24V et diode de protection
- > Emission ou Rupture
- > Existe avec contact de signalisation



Livrée avec 4 entretoises pour varier la profondeur de 28mm à 38mm  
Montage Vertical ou Horizontal  
Reversible Gauche / Droite

	A1610928	A1610	A1660928	A1660	A1630928	A1630	A1611928	A1611	A1661928	A1661	A16928N
Montage	Applique										
Résistance à l'effraction	1000Kg										
Avec Boîtier	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	Oui	Non	
Mode de fonctionnement	A émission de courant				Contact Stationnaire			A rupture de courant			
Tension d'alimentation	12V AC/DC ou 24V AC/DC										
Consommation	12V AC 1A - CC 0,22A / 24V AC 0,45A - CC 0,30A										
Contact de signalisation intégré			Oui							Oui	
Pouvoir de coupure			125V AC / 1A 30V DC / 0,5A							125V AC / 1A 30V DC / 0,5A	
Dimensions gâche électrique (largeur x hauteur x profondeur)	160,5 x 45,5 x 28 mm + 4 entretoises		160,5 x 45,5 x 28 mm + 4 entretoises		160,5 x 45,5 x 28 mm + 4 entretoises			160,5 x 45,5 x 28 mm + 4 entretoises		160 x 45 x 28 mm + 4 Entretoises	