1122/31

Kit villa audio 2 fils pour une famille, avec commandes de gâche et de portail

Le kit comporte :

1 POSTE UTOPIA :
• Poste électronique pour installation 2 fils.
• Base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis fournies).
• Points de fixation permettant un ajustement de la verticalité.
• Combiné en ABS blanc finition satinée équipé du haut-parleur d'écoute, d'une sonnerie et d'un micro.
• Il est relié à la base par un cordon spiralé connectable par prise RJ.
• Une touche d'ouverture de porte en ABS.
• Une touche 2ème commande disponible sans ajout de fil (pour motorisation de portail par exemple).
• Deux emplacements disponibles pour ajout de touches supplémentaires.
• Deux mélodies au choix.
• Réglage de volume d'appel intégré et accessible par l'utilisateur à 3 positions : Fort-Moyen-Coupure
• Signalisation de la coupure par un témoin rouge.
• Dimensions (HxLxP) : 225 x 90 x 50mm.

LA PLAQUE D'APPEL MIKRA :
• Module d'appel extérieur pour installation 2 fils audio.
• Aluminium IP 44
• Équipé du groupe phonique et d'une touche d'appel lumineuse.
• Raccordement du bouton poussoir de sortie pour la commande de gâche.
• Raccordement du bouton poussoir de sortie pour la 2ème commande.
• Commande d'ouverture de porte par tension de 12 V.
• 2ème commande sur relais à contact NO 1A/120Vac.
• Dimensions (HxLxP) : 185 x 99 x 24 mm.

L'ALIMENTATION :
• Transformateur 230V/12V-1,1A
• Boîtier modulaire rail DIN 3 modules
• Protection électronique par PTC

Accessoires

- Poste supplémentaire Utopia (4 maxi)réf. : 1129/52.
- Sonnerie supplémentaire réf. : 9854/41.
- Touche supplémentaire réf. : 1134/55.

Dans le souci permanent de l'amélioration de ses produits, la société URMET FRANCE se réserve le droitde modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document. Photos non contractuelles

94, rue de la Belle Étoile ZAC Paris Nord 2 95700 Roissy en France
Tél. : 01 55 85 84 00 Fax : 01 41 84 68 28 Email : info@urmet.fr
www.urmet.fr